

КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

ЭЭ 8003/2, ЭЭ 8007/3

О СЧЕТЧИКЕ

Счетчик имеет электронное табло, на котором отображаются интересующие Вас показания счетчика. Однако, эти показания не отображаются на табло постоянно, а чередуются с другой информацией, такой как дата, время и т.п. Время, в течение которого отображается определенная информация, а затем меняется на другую составляет 5 секунд.

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

Условно разделим табло счетчика на две части, как показано на рисунке справа. Часть 1 табло – это индикатор, а 2 – основная информация. Когда в части 1 отображается определенное значение (символ), в части 2 появляются нужные Вам показания счетчика. Зная, какой это должен быть символ, мы сможем легко определить показания счетчика. Значение (символ) индикатора, позволяющее определить показания счетчика, описано ниже.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА

1 Здесь должен отображаться символ [СУММА].



Однако, если Вы оплачиваете электроэнергию по дифференцированному тарифу (днем один тариф, ночью – второй и т.д.), то тогда индикатор должен быть соответствующим:

[ТАРИФ 1] – означает показания тарифа один;

[ТАРИФ 2] – означает показания тарифа два;

[ТАРИФ 3] – означает показания тарифа три.

2

Если вверху (часть 1) “горит” символ [СУММА], то внизу (часть 2) отображаются показания счетчика, которые Вам и нужны. Пример этого показан на картинке справа: показания счетчика 0,00 кВт·ч.



При снятии показаний не забывайте про десятичную точку. Показанием является число, расположенное слева от нее.